

TABELA

causa	código	registro no LOG ERROS como Erro ou Warning	Efeito	Restabelece cimento automático durante a ligação	Erro reiniciável com o teclado de 5 Teclas	Controlo do estado de "saúde" do VMC por parte do próprio VMC ou por parte do carregador (no caso de reset do Teclado 5 Teclas)
falta água (rede hídrica ou galão)	1	W/E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
enchimento dosador café não detectado (café esgotado?)	2	E	bloqueio café	SIM	SIM	Carregador
movimento do motoredutor do grupo não detectado	3	E	bloqueio café	SIM	SIM	VMC
movimento do motoredutor do grupo não detectado	4	E	bloqueio café	SIM	SIM	VMC
impulsos do fluxómetro não detectados	5	E	bloqueio	SIM	SIM	Carregador
leitura do sensor de temperatura solúveis fora do campo	13	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
leitura do sensor de temperatura do café fora do campo	14	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
e2prom corrupta	16	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
grupo de distribuição do café não detectado	20	E	bloqueio café	SIM	SIM	VMC
gaveta das borras não detectada	21	W	manutenção ord	SIM	SIM	VMC
detectado fluxo anómalo durante a distribuição de café	22	W/E	bloqueio café (no caso de erro)	SIM	SIM	Carregador
timeout da bomba	23	W	só aviso	—	SIM	VMC
enchimento da caldeira dos solúveis não detectado	24	E	bloqueio	—	SIM	VMC
detectada selecção da posição do ponto decimal não coerente com o sistema de pagamento	31	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
aviso de reinício de gestão do crédito	32	W	só aviso	—	SIM	—
aviso de recuperação da normalidade após um fluxo anómalo	34	W	só aviso	—	SIM	—
detectado erro do slave MDB	35	W	só aviso	—	SIM	VMC
aquecimento lento da caldeira do café	36	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
aquecimento lento da caldeira dos solúveis	37	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
erro no CRC flash	38	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
aviso BDV	41	E	só aviso	—	—	—
intervenção do watchdog	72	W	só aviso	—	—	—
aviso de erro da caixa com restituição de troco	80	W	só aviso	—	—	—
contador regressivo fora do prazo para o filtro de recuperação de resinas do amaciador	83	W	só aviso	—	—	—
bloqueio borras intervindo	84	W	só aviso	—	—	—
enchimento da caldeira não terminado correctamente	85	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
ambas as caldeiras em fora de serviço	86	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC
tipo de sensor errado (provavelmente foi seleccionado um modelo de DA errado)	87	E	bloqueio	SIM	SIM	VMC